

Schaltnetzteile
SNT12**SNT12-230 V/12 V DC-0,5 A und
SNT12-230 V/24 V DC-0,25 A:**

Nennleistung 6 W.

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf

Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Wirkungsgrad 12 V DC 81 %, 24 V DC 82 %.

**SNT12-230 V/12 V DC-1 A und
SNT12-230 V/24 V DC-0,5 A:**

Nennleistung 12 W.

Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf

Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Wirkungsgrad 12 V DC 83 %, 24 V DC 86 %.

**SNT12-230 V/12 V DC-2 A und
SNT12-230 V/24 V DC-1 A:**

Nennleistung 24 W.

Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf

Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.

Wirkungsgrad 12 V DC 83 %, 24 V DC 87 %.

Bei einer Belastung größer 50 % der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig eine 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich.

Eingangsspannung 230 V (-20 % bis +10 %).

Stabilisierte Ausgangsspannung $\pm 1\%$, geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest.

Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

Technische Daten

Restwelligkeit	100 mV
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Einschaltstrom ¹⁾	18 A/230 V
Überlastschutz kurzzeitig	160-200 %
Überspannungsschutz	140-170 %
Parallel schaltbar, Anzahl	2
Betriebstemperatur	-10/+50 °C

¹⁾ Bei primärseitiger Zuschaltung, 2 ms.**Achtung !**

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!