

Funk-Türsprechanlage TF04 SET

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Stromversorgung: 12 V DC (min. 300 mA) oder 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien

Sendefrequenz: 1880-1900 MHz

Sendereichweite zur Basis: bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien

Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C

Schutzklasse: IP44

Abmessungen: 60x175 x34 mm

Mobilteil

Stromversorgung: 2 x Ni-MH Akkus AAA, 1,2 V, 600 m Ah

Ladespannung: über Basis

Sendereichweite zur Basis: bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien

Bereitschaftszeit: bis zu 180 Std.

Gesprächszeit: bis zu 8 Std.

Abmessungen: 48x159x29 mm

Basis

Stromversorgung: 7,5V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Abmessungen: 115x115x68 mm

Relaismodul

Stromversorgung: 12V DC, max 60 mA

Relais: NO/NC schaltbar

Schaltleistung: 10 A (bei 230 V ~ 50 Hz oder 12V DC)

Schaltzeit: 1 bis 9 Sek. einstellbar

Abmessungen: 83x58x33 mm

- Funk-Türsprechanlage mit tragbarem Mobilteil
- Grundset besteht aus Türsprechstelle, Relaismodul, Mobilteil und Basis mit Netzgerät
- Türsprechstelle wird einfach auf Putz durch zwei Schrauben an die Wand montiert
- Durch Drücken der Klingeltaste wird ein auswählbarer Klingelton am Mobilteil ausgelöst und durch Tastendruck am Mobilteil das Sprechen ermöglicht
- DECT-Standard ermöglicht eine besonders große Funkreichweite von jeweils bis zu 30 m (in Gebäuden) zwischen Türsprechstelle und Basis sowie zwischen Basis und Mobilteil
- Anschluss der Basis an eine analoge Telefondose und Verwendung des Mobilteils als schnurloses DECT-Telefon möglich
- Funktionen bei Verwendung des Mobilteils als DECT-Telefon: Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, 10 verschiedene Klingeltöne in 5 Lautstärken, Freisprechen, Wecker; Anklopfton, wenn während Telefongespräch an Türsprechstelle geklingelt wird
- Automatische Aufladung der Akkus, wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird
- Betrieb der Türsprechstelle über 12V DC oder 2 St. LR14 (C) Batterien
- Handelsüblicher elektrischer Türöffner (nicht im Lieferumfang) kann bei Versorgung der Türsprechstelle über 12V DC an mitgeliefertes Relaismodul RE05 angeschlossen werden; Aktivierung des Türöffners durch Tastendruck am Mobilteil
- Erweiterung der Anlage mit max. 3 Mobilteilen jeweils mit eigener Ladestation möglich
- Optionales Zubehör: Mobilteil TF04M, Ladestation TF04L, Wetterschutz für Türstelle TFWS1



TF04 SET

Art.Nr. 34234


Mobilteil mit Basis



Türsprechstelle



Einfache Anbringung



- Türsprechstelle kann mit Batterien betrieben werden – einfach an der Wand anschrauben
- Wird die Türsprechstelle mit 12 V DC versorgt, so kann über das Relaismodul ein elektrischer Türöffner angesteuert werden (s. Abb.)