



**freenet TV**

Einfach. Besser. Fernsehen über DVB-T2 HD.

Erleben Sie:

- alle Top Programme
- beste Bildqualität: Full HD
- einfache Bedienung

Und viele weitere private Sender in Full HD

Mehr Infos unter [www.freenet.tv](http://www.freenet.tv)

**FULL HD 3 MONATE GRATIS**

Alle weiteren über DVB-T2 HD frei empfangbaren Sender



RECEIVER

**Full HD 1080p**    **freenet TV**

## DVB-T2 HD Receiver

Full HD, mit HEVC & Irdeto Verschlüsselungssystem

Freenet TV und ÖR Programme in Full HD-Auflösung über DVB-T2 HD sind jetzt mit diesem SCHWAIGER® Receiver möglich. Der Empfang der neuen DVB-T2 HD (freie und verschlüsselte) Fernsehprogramme erfolgt in Full HD-Qualität nach dem neuen HEVC

Kompressionsverfahren. Darüber hinaus bietet der Receiver unter anderem Internetradio und einen Mediaplayer für die Wiedergabe diverser Dateiformate (Audio, Video, Bild) per USB.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. DTR600HD  
EAN 4004005416299



Letzte Aktualisierung: 02.03.2017



## HIGHLIGHTS (DTR600HD)

- freenet TV ab Freischaltung die ersten 3 Monate gratis
- DVB-T2 Tuner & Demodulator
- HEVC - H.265 High Efficiency Video Codec
- AC3 - Dolby Digital Surround Sound
- HDMI & HDCP
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 14-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Sleep Timer
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Extrem verschärft - Neue Programme über Antenne. Superscharfes Full HD mit freenet TV über DVB-T2 HD. Mehr unter [www.freenet.tv](http://www.freenet.tv)
- Tipp: Passender externer Infrarot-Empfänger (IRE600HD) erhältlich
- Lieferumfang: Receiver, externes Netzteil, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03/AAA), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Receiver Typ           | Terrestrisch (T2 HEVC)         |
| Anzeige                | 4-stellige LED Anzeige         |
| Programmspeicher       | 10000                          |
| Kartenleser (CA)       | IRDETO Flexicore CAS           |
| HF IN (Typ KOAX)       | 1x (Rückseite)                 |
| HF OUT (Typ KOAX)      | 1x (Rückseite)                 |
| USB 2.0 Anschluss      | 1x (Frontseite)                |
| HDMI™ Anschluss        | 1x (Rückseite)                 |
| Auflösung              | Full HD 1080p                  |
| SCART Anschluss        | 1x (Rückseite)                 |
| Digit. Tonausgang      | 1x (Rückseite) koaxial, S/PDIF |
| Netzwerkanschluss RJ45 | 1x (Rückseite)                 |
| Infrarot Anschluss     | 1x (Rückseite)                 |
| Software Update        | über USB                       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fernbedienung        | Ja  |
| Betriebstemperatur   | 0 bis +40 °C  |
| Spannungsversorgung  | Steckernetzteil<br>Eingang: 100-240 V AC , 50/60 Hz<br>Ausgang: 12 V DC , 1,0 A |
| Leistungsaufnahme    | < 1,0 W im Standby<br>< 15 W im Betrieb   |
| Gewicht              | Gerät 365 g   |
| Farbe                | Schwarz   |
| Abmessungen (Breite) | 180 mm  |
| Abmessungen (Höhe)   | 40 mm   |
| Abmessungen (Tiefe)  | 120 mm  |
| Verpackungsart       | Karton  |

Letzte Aktualisierung: 02.03.2017